

SENSOR DE FUMAÇA ÓPTICO ALARMSEG ALM



Características do Produto:

Este sensor possui uma câmara separada e calibrada a fim de evitar falsos disparos. A alimentação do sensor é regulada eletronicamente, mantendo desse modo uma sensibilidade constante do alarme. O ALM possui buzzer interno de 75dB e um led indicador de estado. **Este produto não possui nenhum elemento radioativo!**

Alimentação:

A alimentação do sensor ALARMSEG é 12 ou 24V. A corrente em repouso é 800µA e de disparo é 35mA.

Sinal do Led:

O led pisca a cada 10 segundos quando em repouso e fica aceso quando em disparo.

Relé de Saída (NA) :

Quando o sensor é acionado, o contato de relé é fechado.

Botão teste:

O ALM é equipado com um botão, para efetuar teste de disparo e verificar se o buzzer interno está funcionando corretamente.

Manutenção:

Limpa a cada 3 meses a câmara de detecção, para um melhor resultado.

Tipo de ligação:

Ligação 2 ou 4 fios. Ligar os fios que vem da central nos conectores 3 e 4 do sensor. Os conectores 1 e 2 são a saída do relé.