

ALMACIP55 - ACIONADOR MANUAL COM BOTÃO IP55



APRESENTAÇÃO

Dispositivo destinado a avisar um princípio de incêndio ligado a uma central de alarme.

Possui LED de indicação de supervisão e alarme. Devera ser instalado em locais onde haja maior transito de pessoas ou funcionários. Seu funcionamento se da apertando o botão até travar, para destravar gire o botão. Usar fio de 0,75 a com distancia de até 100 metros.

Atenção verifique com seu engenheiro de segurança ou responsável técnico, da obra ou industria, se e o dispositivo atende as exigências dos órgão de segurança e prevenção contra incêndio.

Toda a instalação devera se feita por um técnico qualificado sob a supervisão de um responsável pelo projeto. assim evita gastos de tempo e dinheiro.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de Funcionamento	12/24 Vcc
Consumo em Repouso	50 mA
Consumo em Disparo	90 mA
Botão de Acionamento	Botton Tipo Soco
Indicação Visual Supervisão	Led Verde 5 mm
Indicação Visual para Alarme	Led Vermelho 5 mm
Tipo de Gabinete	Plástico ABS
Grau de Proteção	IP55
Cor	Vermelha
Fixação	Sobrepor
Tipo de Embalagem	Papelão Ondulado
Dimensões do Produto (mm)	59 x 81 x 126
Dimensões do Produto com Embalagem (mm)	110 x 130 x 60
Peso Líquido (g)	310 gramas
Peso Bruto (g)	390 gramas

Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Fone/Fax: (41) 3045-9744 / 4063-5272 ou (11) 4063-5268 ou WhatsApp (41)9 9274-4818

E-mail:bra@bralarmseg.com.br