

ALMAPA - ALARME DE PORTA ABERTA*



Imagem ilustrativa, os modelos podem sofrer alterações sem aviso prévio pelo fabricante

O Alarme de porta aberta, é ideal para residências, condomínios e comércios, onde a porta não pode permanecer aberta, a sua função é indicar com sinal sonoro quando a porta está aberta por um tempo maior que o programado. O modelo sofre atualizações frequentes, com poucas alterações funcionais.

CARACTERÍSTICAS

- Entrada de alimentação: AC 100~240 V;
- Carga máxima da saída auxiliar(relê): 10A;
- Saída Auxiliar: 13,8V/NA/CM (Normalmente Fechados);
- Fonte chaveada 13,8V / 1A;
- Botão ou chave *pacri*** (liga / desliga);
- Led indicador de liga e desliga;
Led apagado chave desligada;
- Buzzer com controle de volume ajustável por Trimpot;
- Ajuste de volume mínimo/máximo 0 Db a 100 Db;
- Ajuste do tempo de disparo da sirene após a abertura do portão, ajustável por Trimpot de, 0 a 80 segundos;
- Monitora 1 ponto de abertura (por instrução técnica)***;
- Este Alarme de Porta Aberta só aceita sensores magnéticos com fio ou eletromecânico de contato N.F.;

*Modelo novo fornecido pelo fabricante

**Nome popular dado a um produto

***Cliente/instalador pode fazer alterações na instalação, conforme seu conhecimento em eletrônica.

Vendas:



Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda
Home page: www.bralarmseg.com.br
E-mail: bra@bralarmseg.com.br